

021014

25KVA防音型発電機 (3電源仕様+ビックタンク)

電気事業法の技術基準に適合した「可搬形発電設備」認定商品です。

切り替えスイッチひとつで、三相400V⇄三相200V級⇄単相100/200V級が切り換えられますので、1台でさまざまな用途にお使いいただけます。

また、操作パネルに高照度LEDの電圧表示灯を装備しておりますので、晴天の昼間でも電圧が一目でわかります。

ビックタンクとオイルガードが本体発電機と一体化していますので給油中に燃料が溢れたりエンジンオイルなどが漏れた場合には本体下部のオイルガードに溜めることで外部への流出を防ぎます。これにより設置場所を汚濁しませんので、河川や港湾といった設置基準が厳しい場所でも安心してご使用できます。 大容量の燃料タンクを装備しているため1度の給油で長時間の連続運転が可能です。

2日保証

25KVA発電機 (3電源仕様+ビックタンク)				
型 式		DCA-25LSKB (3電源仕様)		
周波数		Hz	50	60
三相4線 200V級	出 力	KVA	20	25
	電 圧	V	200	220
	電 流	A	57. 7	65. 6
三相4線 400V級	出 力	KVA	(20)	(25)
	電 圧	V	(400)	(440)
	電 流	A	(28. 9)	(32. 8)
単相 3 線式 100V/200V級	出 力	KVA	(11. 5)	(14. 4)
	電 圧	V	(100/200)	(110/220)
	電 流	A	(57. 7×2/57. 7)	(65. 6×2/65. 6)
力 率		三 相 : 0. 8(遅れ) 単 相 : 1. 0		
励磁方法		ブラシレス (AVR付)		
極 数		4		
単相補助 出力	出力※1	KVA	6/6. 6	
	電圧	V	100/110	
	専用端子	KVA	3×1/3. 3×1	
	コンセント	KVA	1. 5×6/1. 65×6	
燃 料			軽油	
燃料タンク容量		L	175	
燃料消費量※2		L/ h	[2. 9]3. 9	[3. 8]4. 9
冷却水量		L	6. 6	
潤滑油量		L	9. 7	
バッテリー×個			80D26R×1	
全 長		mm	1540	
全 幅		mm	700	
全 高		mm	1260	
整備重量		k g	905	
LWA (音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時		LWA87 超低騒音型指定		
排出ガス対策指定機		第3次		

※1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。

※2 [50%] 7 5 %負荷時の値を表示しています。

3電源仕様切り替えスイッチ



電源の出力表示灯



三相400V級モードの表示

三相200V級モードの表示

単相100/200V級モードの表示